### **Schmid Electronics GmbH**

In Dürrfeldslach 3
D-66780 Rehlingen-Siersburg
fon: 068 35/9 23 50-0 | fax: 068 35/9 23 50-500
info@seq-tv.eu | www.seq-tv.eu



Nehmen Sie Ihre Lieblingssendung auf einem beliebigen USB-Speichermedium auf!









- · Hybrid Tuner (DVB-T, DVB-S & Analog)
- · EPG
- · USB-Anschluss, 3x HDMI
- Sensor Touch Bedienung an Gerätefront
- · BlackBrilliance Hochglanzlackierung
- · Drehbarer Bildschirm
- Aufnahme von DVB-S oder DVB-T über USB möglich!







#### **Schmid Electronics GmbH**

In Dürrfeldslach 3 D-66780 Rehlingen-Siersburg

fon: 068 35/9 23 50-0 | fax: 068 35/9 23 50-500

info@seg-tv.eu | www.seg-tv.eu



### **Ausstattung**

- · LED BLU-TV
- · Gehäusefarbe Schwarz BlackBrilliance
- · Bildschirmdiagonale 32" (81cm)
- · Auflösung 1920x1080 pixel FullHD
- · Touch Sensitive Buttons
- · Abspielformate 576i/p (50Hz), 720p (50Hz/60Hz), 1080i (50Hz/60Hz), 1080p
- · Darstellbare Farben 16,7 Mio.
- · Mega Kontrast
- · Seitenverhältnis 16:9
- · Helligkeit 400 cd/m²
- · Betrachtungswinkel hor./ver.176°/176°
- · Reaktionszeit 9 ms
- · Toptext
- · Seitenspeicher 1000 Seiten
- · Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- · 3D Kammfilter
- · Sleep Timer (240 min.)
- · Program Swap
- · EPG (7 Tage Vorschau)

#### Tuner

- · Multinorm Hybrid Tuner PAL B/G, SECAM L
- · Programmspeicherplätze 100 (analog) / 600 (DVB-T) / 4.000 (DVB-S)
- · Automatischer Sendersuchlauf

#### Ton

- · Dual Stereo
- · Ausgangsleistung (RMS) 2x6W
- · Anzahl der Lautsprecher 2
- · Equalizer (Bass, Höhen, Balance)

# Anschlüsse

- · 3x Eingang HDMI (1.3)
- · Scartanschlussbuchse
- · Eingang PC (VGA)
- · Eingang PC (Audio)
- · Eingang Antenne
- · Eingang YPbPr (Komponenten)
- · Ausgang Stereo-Kopfhörer (3,5 mm)
- · Digitaler Audio-Ausgang (Coax)
- · CI-Slot
- · USB 2.0 Anschluss

(Aufname<sup>1</sup> / Wiedergabe<sup>2</sup>)

Verwendung von externen Festplatten möglich; wir empfehlen Festplatten mit eigener Stromversorgung.

<sup>1</sup>Aufnahmeformat: MPEG-2 von DVB-S oder DVB-T

<sup>2</sup> Wiedergabeformate: \*.mpg1/2, \*mpg4, \*.dat, \*.vob,

## \*.mp3, \*.wma, \*.jpg, \*.bmp, \*.gif, \*png

## Lieferumfang

- · Bedienungsanleitung
- · Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch
- · Garantiekarte
- · Fernbedienung
- · Standfuss
- · Batterien/Anzahl 2
- · Batterietyp AA

#### Besonderheiten

- · Full HD Panel
- · BlackBrilliance Hochglanzlackierung
- · DVB-T / DVB-S integriert
- · PVR über USB

## **Sonstiges**

- · Wandmontage VESA kompatibel (200 x100mm)
- · Garantiedauer in Monaten 24
- · Netzfrequenz 50Hz 60Hz
- · Netzspannung 100V-240V
- · Verbrauch Betrieb 84W (nach EC/642/2009)
- · Verbrauch Stand-by 0,80 W
- · Jahresenergieverbrauch: 131,4 kWh/Jahr\*

### Logistik

- · Gerätemaße mit Fuß [BxHxT in mm] 780 x 550 x 200
- · Gerätemaße ohne Fuß [BxHxT in mm] 780 x 505 x 45
- · Kartonmaße [BxHxT in mm] 880 x 645 x 250
- · Gewicht mit Fuß [in kg] 9,2 kg
- · Gewicht brutto [in kg] 12,4 kg
- · Paletteneinheit: 9 Stück
- · Containermenge 40'HQ: 476
- · GTIN / EAN 40 49078 10066 9
- · Art. Nr. 10000275

## Anmerkungen

DVB-T Fernsehen ist in vielen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz empfangbar, jedoch nicht überall! Auch Zusatzdienste wie DVB-T-Radio, -Teletext, -EPG werden nicht in allen Regionen ausgestrahlt. Bitte überprüfen Sie ob DVB-T in Ihrer Umgebung empfangbar ist. Je nach Standort kann das DVB-T Signal mit herkömmlichen Zimmerantennen nicht bzw. nicht optimal empfangen werden, Info auch unter www.ueberallfernsehen.de.

Während der Aufnahme von DVB-S (manuell oder über Timer) ist es möglich Inhalte über DVB-T, Analog TV oder von anderen Quellen zu sehen.

Während der Aufnahme von DVB-T (manuell oder über Timer) ist es nicht möglich Inhalte über DVB-S, Analog TV oder von anderen Quellen zu sehen.

> Panelspezifische Leistungsmerkmale können je nach Panelgeneration von diesen Angaben abweichen. Gerätemaße können um +/- 5% abweichen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

\* Jahresenergieverbrauch basierend auf

4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr.

Stand: 31.10.2011